



## UMA240

### SYSTEME COMPACT AMPLI MELANGEUR 5 ZONES – 240 WATT

#### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

##### Specifications techniques

###### Alimentation secteur :

115/230 VAC 50/60 Hz  
Tolérance sur tension d'alimentation +/- 10%  
Consommation à pleine charge 640 W  
Protection électrique par fusible

###### Alimentation Batterie 24 VDC +/- 10%

Consommation à pleine charge 15 A

###### 6 Entrées audio

-XLR Mic1 : 1mV, 600 Ω (Entrée Prioritaire)  
-XLR Mic2 : 1mV, 600 Ω  
-XLR Mic3 : 1mV, 600 Ω ou Tel : 100mV, 600 Ω  
-XLR Mic4 : 1mV, 600 Ω ou AUX1 : 100mV, 22K Ω  
-XLR Mic5 : 1mV, 600 Ω ou AUX2 : 100mV, 22K Ω  
-AUX3 : 100mV, 22K Ω (Volume en Face Arrière)

###### 2 Sorties audio

-Tape Out et Aux Out : 1V, 150 Ω

###### Sorties

Puissance nominale 240 W – 100 V  
5 sorties HP: 100 V  
1 sortie All Call: 8 Ω /70V / 100V

###### Contrôle de tonalité

Bass (Basse) : +/- 10 dB à 100 Hz  
Treble (Aigu) : +/- 10 dB à 10 kHz

###### Commandes et visualisations en face avant

1 interrupteur marche/arrêt  
5 boutons de sélection de zone et un bouton général  
1 LED présence tension  
Vumètre indicateur de niveau de sortie  
5 boutons de contrôle de volume (Entrée 1 à 5)  
1 bouton de sortie de contrôle de volume

Lecteur USB (MP3, WMA) et Tuner FM (87.5-108MHz)

###### Caractéristiques Audio

Bande passante : 50 Hz – 15 kHz +/- 3 dB  
Distortion: < 1% à 1K Hertz  
SNR : 86 dB



L'ampli Mélangeur **UMA240** est un système de sonorisation de confort compact idéal pour les applications de type commerciales, pour la diffusion de musique d'ambiance ou d'annonces en live.

Ce système permet de couvrir 5 zones de diffusion.

Il comprend :

- 1 amplificateur d'une puissance de 240 Watt,
- 1 Tuner FM
- 1 lecteur USB,
- 6 entrées dont 1 prioritaire
- 5 sorties 100 Volt.

Le système permet le réglage indépendant des 6 entrées audio, le réglage du général, des basses et des aigus.

Les potentiomètres et touches situés en face avant de l'appareil garantissent une utilisation simple du système.

