



Lecteur audio

APPLICATIONS

- Source sonore pour les applications audiovisuelles en entreprise, magasin et enseignement
- Solutions de musique d'ambiance et d'annonces, avec déclenchement de message et programmation de musique d'ambiance
- Intégration aux systèmes de contrôle global de l'installation

L'**ePLAYER1** est un lecteur audio compact à sortie stéréo qui peut lire de la musique depuis un support de stockage local (USB, carte SD), des flux reçus par Internet ou partage numérique (compatible DLNA et Airplay). Il offre un port Ethernet, une connexion wi-fi, des lecteurs USB et de carte SD, un écran LCD et des commandes en façade.

L'**eSAS-BT** est une source audio stéréo avec tuner FM, port USB, lecteur de carte SD et connexion Bluetooth. Elle dispose de sorties audio stéréo asymétriques et symétriques, et d'une sortie casque (jack) avec commande de volume en face avant. Télécommande à infrarouges, antenne FM, 2 câbles RCA et support de montage en rack inclus.



ePLAYER1



ePLAYER1



eSAS-BT



eSAS-BT-controller

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

ePLAYER1:

- Lecteur audio à simple platine
- Sortie stéréo, connecteurs RCA
- Récepteur de streaming par Internet
- Récepteur de flux de partage numérique (DLNA et Airplay)
- Lecteurs de supports locaux (USB et carte SD)
- Écran LCD et commandes en façade

eSAS-BT:

- Lecteur audio avec Bluetooth
- USB, lecteur SD, tuner FM et connexion Bluetooth
- 2 sorties asymétriques RCA (stéréo)
- 2 sorties symétriques XLR (stéréo)
- Accessoires inclus

	ePLAYER1	eSAS-BT
Audio Outputs	1 x stereo unbalanced, LINE level, RCA type + minijack	1 x stereo unbal. + 1 x stereo bal.
Communication Interfaces	1 x Ethernet (RJ45), 1 x WiFi, 2 x GPI (0-10 VDC)	-
Local Media	USB, SD/SDHC	USB, SD, FM tuner, Bluetooth connection, 2x AUX inputs
Others	RTC included, 120 hours approx.	IR remote control, FM antenna, 2x RCA cables and rack-mount bracket included.
Dimensions	241 mm x 44 mm x 152 mm (1/2 RU)	1RU x x 132 mm depth / 1,4 kg.

ACCESSOIRES

ePLAYER1:

- 1UHRMKIT

